配备编程适配器和媒体耦合器的 KNX按钮模块

按钮模块 – 特点
- 自供电无线按钮模块
  适用于楼宇自控（例如，用于控制灯或百叶窗）
- 可普遍适用于客户的特定设计部件
- 免维护 — 无需更换电池
- 易于安装，即使在几乎无法进入的场所
- 可使用编程适配器通过ETS5软件配置，无网关
- 产品包含在ETS5目录中
- 与KNX RF设备直接通信

媒体耦合器
- 将KNX TP（双绞线）线路连接到KNX RF（无线电）线路
- KNX RF按钮模块和其他KNX RF设备的接收器
- 可使用编程适配器通过ETS5软件配置
- 产品包含在ETS5目录中
- 通过TP KNX总线供电，
- 因此无需外接交流或直流电源

编程适配器 — 特点
- 向KNX RF按钮模块供应电池电源
- 允许与按钮模块进行双向无线通信
- 插入后，直接激活按钮模块的配对

技术参数

系列	KNX RF按钮模块	编程适配器	媒体耦合器
部件编号	AFIM-1010	AFZM-0001	AFZE-1008
尺寸	40 x 40 x 11.2 mm	42.1 x 58.1 x 30.4 mm	37 x 37 x 9 mm
频段	868.3 MHz	–	868.3 MHz
温度范围	–20 °C至+45 °C	–20 °C至+45 °C	–5 °C至+45 °C
射频距离（建筑物内）	高达30 m	–	高达30 m
射频协议	KNX RF1.R	–	KNX RF1.R
调制	FSK	–	FSK
电源	自供电	2节AAA电池（1.2 V或1.5 V）	KNX线路，21至30 V DC (SELV)